



Impressora LED em cores HL-L3240CDW

Rápida impressão com frente e verso automático
e multiconectividade



IMPRIME



WIRELESS

www.brother.com.br

HL-L3240CDW

Folha de Especificações

brother
at your side

Especificações

Impressão	
Tecnologia de impressão	LED em cores
Velocidade de impressão (max.) ¹	Até 26 ppm (A4), 27ppm (Carta) preto/colorido
Tempo de saída da primeira página ²	13,5 segundos preto/colorido
Resolução de impressão (max.)	Até 2.400 x 600 dpi
Emulação de impressão	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3 ³ , PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
Conectividade & Compatibilidade	
Interfaces padrão	Wireless 802.11b/g/n (2.4GHz) / 802.11a/n (5GHz), Gigabit Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade
Sistemas operacionais compatíveis ⁴	Windows 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise, 11 Home, 11 Pro, 11 Education, 11 Enterprise; Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 macOS v11, v12, v13 Chrome OS, Linux, Windows Universal Print Driver
Compatibilidade de dispositivos móveis ⁵	AirPrint®, Mopria™, Brother Mobile Connect, Wi-Fi Direct®
Segurança	
Recursos de Segurança	Secure Function Lock, Enterprise Security (802.1x), Impressão segura, TLS/SSL, IPsec, IP Filter, Syslog Reporting, SNMP v3, Setting Lock, Firmware Encryption
Manuseio de Papel	
Capacidade de entrada (max.) ⁶	Gaveta de papel para até 250 folhas, alimentação manual para 1 folha
Capacidade de saída (max.) ⁶	150 folhas
Tamanho de papel (max.)	Gaveta padrão: A4, Carta, Ofício, Executivo, A5, A6, B5, B6, Fólio Alimentação manual: Largura: 76,2 até 216 mm, Comprimento: 116 Até 355,6 mm Duplex: A4, Carta, Ofício
Tipos de papel	Gaveta padrão: Papel comum, Papel fino, Papel grosso e Reciclado Alimentação Manual: Papel Comum, Papel fino, Papel espesso, Papel reciclado, Bond, Etiqueta, Envelope, Papel Glossy
Gramatura de papel	Padrão/Alimentação manual: 60 até 163g/m ²
Geral	
Frete e verso automático	Impressão
Painel	LCD de 1 linha com 16 caracteres
Processador	800 MHz
Memória (padrão.)	256 MB
Software ⁷	Brother Mobile Connect for iOS® and Android™ BRAdmin Light, BRAdmin Pro, Status Monitor ⁵
Ciclo máximo mensal ⁸	Até 40.000 páginas
Volume mensal recomendado ⁹	Até 3.000 páginas
Garantia	1 ano de garantia limitada

Acessórios e Suprimentos:

TN219BK	Toner preto de rendimento padrão (1.500 páginas) ¹⁰
TN219C/M/Y	Toner C/M/Y de rendimento padrão (1.200 páginas) ¹⁰
TN219XLBK	Toner preto de alto rendimento (3.000 páginas) ¹⁰
TN219XLC/M/Y	Toner C/M/Y de alto rendimento (2.300 páginas) ¹⁰
TN219XXLBK	Toner preto de super rendimento (4.500 páginas) ¹⁰
TN219XXLC/M/Y	Toner C/M/Y de super rendimento (4.000 pages) ¹⁰
DR219CL	Unidade de Cilindro (20.000 páginas) ¹¹
BU229CL	Cinta de transferência (50.000 páginas) ¹²
WT229CL	Caixa de resíduo de toner (50.000 páginas) ¹³

Informações

Dimensões da máquina (LxPxA) / Peso	399 x 399 x 239 mm / 11,2 kg
Dimensões da caixa (LxPxA) / Peso	488 x 488 x 370 mm / 18,1 kg

Conteúdo da caixa

Brother HL-L3240CDW, Toner inicial (até 1.000 páginas)¹⁰, Unidade de cilindro DR219CL (até 20.000 páginas)¹¹, cabo de alimentação, cabo USB, guia de configuração rápida, guia de segurança do produto, guia de referência



Trabalhando ao seu lado para um meio ambiente melhor

Na Brother, nossa iniciativa verde é simples. Nosso esforço visa assumir responsabilidades e agir respeitosamente buscando fazer a diferença positiva e contribuir para a construção de uma sociedade onde o desenvolvimento sustentável possa ser alcançado. Chamamos esta abordagem de Brother Earth.

COMPATIBLE WITH
WINDOWS



- Baseado em impressão de 1 lado.
- A partir do modo pronto e bandeja padrão.
- PostScript®3™ compatível.
- Para obter a compatibilidade mais recente do sistema operacional e fazer download de drivers, visite support.brother.com. Imprimir ou digitalizar via macOS requer o uso do AirPrint. Drivers de impressora Mac não são fornecidos. Somente impressão em rede do servidor 2012/2016/2019.
- Requer uma conexão com a Internet.
- Capacidade máxima usando gramatura de 75g.
- Download adicional pode ser necessário. A compatibilidade pode variar de acordo com o dispositivo e o sistema operacional.
- O número máximo de páginas impressas por mês pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre produtos Brother. Para maximizar a vida útil da impressora, é melhor escolher uma impressora com um ciclo de trabalho que exceda em muito os seus requisitos de impressão.
- A faixa recomendada de páginas impressas mensalmente para obter o melhor desempenho e impressão da vida útil da máquina. As impressoras foram projetadas para lidar com uso ocasional além dessa faixa, com pouco ou nenhum efeito. No entanto, imprimir consistentemente acima do volume de impressão recomendado pode afetar negativamente a qualidade de impressão ou a vida útil da máquina. É sempre melhor escolher uma impressora com um volume de impressão recomendado apropriado para permitir qualquer aumento previsto nas necessidades de impressão.
- Rendimento de toner de acordo com a norma ISO/IEC 19798 (A4/ Carta).
- Rendimento aproximado baseado em 1 página por trabalho (carta/A4 um lado impresso). O número de páginas pode ser afetado por vários fatores, incluindo, entre outros, o tipo e o tamanho da mídia.
- Rendimento aproximado com base em 2 páginas por trabalho (páginas carta/A4 de um lado). O número de páginas pode ser afetado por vários fatores, incluindo, entre outros, o tipo e o tamanho da mídia.
- O rendimento aproximado é declarado de acordo com a ISO/IEC 19798 (páginas A4/Carta de um lado). O número de páginas pode ser afetado devido a vários fatores, incluindo, entre outros, o tipo e o tamanho da mídia.